



Светильники с люминесцентными лампами серии **ЛПБ 2001** с встроенным сетевым выключателем.

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

Светильники бытовые серии ЛПБ 2001 торговой марки TDM ELECTRIC (далее светильники) с люминесцентными лампами мощностью от 6 до 28 Вт предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В частотой 50 Гц и по своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97.

Область применения светильников:

- для общественного освещения помещений;
- для местного освещения функциональных жилых зон (кухни, коридоры, ванные и жилые комнаты), подсобных (гаражи, подвалы) и общественных (магазины, офисы) помещений;
- для освещения рабочей поверхности стола,
- для подсветки в мебельных стенках, книжных шкафах и в витринах.

2. Основные технические характеристики и ассортимент.

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Номинальное напряжение, В	220-230
Номинальная частота сети, Гц	50
Цветовая температура, К	6000
Номинальная продолжительность горения, ч	10 000
Наличие защиты от тока короткого замыкания – предохранитель gG (встроенный в эл. плату), А	3
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ 4
Диапазон рабочих температур, °С	-10 +40

Таблица 2.

Наименование	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм
Светильник ЛПБ2001 6 Вт 230В Т5/Г5 TDM	SQ0305-0111	279	22	44
Светильник ЛПБ2001 8 Вт 230В Т5/Г5 TDM	SQ0305-0112	356	22	44
Светильник ЛПБ2001 13 Вт 230В Т5/Г5 TDM	SQ0305-0113	583	22	44
Светильник ЛПБ2001 21 Вт 230В Т5/Г5 TDM	SQ0305-0114	916	22	44
Светильник ЛПБ2001 28 Вт 230В Т5/Г5 TDM	SQ0305-0115	1216	22	44

3. Комплект поставки

- Светильник с люминесцентной лампой - 1 шт.
- Шнур питания - 1 шт.
- Элементы крепления - 4 шт.
- Саморезы - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Упаковка - 1 шт.

4. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации

Светильники в процессе эксплуатации не требуют специального ухода. Запрещается использовать в светильниках лампы другого типа и мощности.

Замену ламп и обслуживание светильников производить только при отключенной сети питания. Источники света содержат ртуть. При замене не допускать разрушения.

5. Инструкция по монтажу.

Убедитесь в правильности места для установки светильника. Монтаж светильников осуществляется на ровной поверхности при этом расстояние до любой поверхности, находящейся рядом со светильником, должно составлять не менее 10 мм.

Установка светильника:

- разметьте на поверхности места установки крепежных пластин (рис. 1);
- закрепите саморезом элемент крепления на монтажной поверхности (рис. 2), надвиньте паз с одного конца светильника на элемент крепления (рис. 3);
- зафиксируйте саморезом второй элемент крепления

на монтажной поверхности с другой стороны светильника (рис. 4), надвиньте паз на второй элемент крепления, пока оба элемента крепления не окажутся по центру пазов светильника (рис. 5);

- установка светильника с боковыми элементами крепления см. рис. 6;
- допускается установка до 10-ти светильников в ряд (рис. 7), соединяя их при помощи встроенных в торцы светильников розетки с вилкой, предварительно сняв заглушку с розетки или при помощи соединительного шнура* (рис. 8);
- подключите шнур питания к встроенной в светильник вилке.

*соединительный шнур поставляется отдельно

Светильник готов к эксплуатации.

Установка лампы:

- вставьте люминесцентную лампу штырями
обоих цоколей в пазы держателей и поверните

ее двумя руками на 90° до щелчка;

- оденьте на лампу рассеиватель до щелчка.

Замена люминесцентной лампы производится в обратном порядке.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8

6. Сведения об утилизации.

Отработавшие свой ресурс или вышедшие из строя лампы подлежат складированию и утилизации в соответствии с существующим порядком утилизации ртутьсодержащих изделий.

Светильники не содержат дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируются обычным способом.

7. Правила хранения

Хранение светильников осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -50°C до +40°C и

относительной влажности 98% при 25°C. При хранении на стеллажах или полках светильники (только в потребительской таре) должны быть сложены не более чем в пять рядов по высоте.

8. Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации светильников – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

8.2 Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и чётко указанных: даты продажи, печатей фирмы-продавца, подписи по-

купателя, а также приложенном кассовом чеке. При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, стёрты, изменены или переписаны, гарантийный талон признаётся недействительным.

8.3 Компания производитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требова-

ний потребителей по гарантийным обязательствам в случае:

- наличия механических повреждений устройства;
- изменение в конструкции изделия, не согласованные с продавцом;
- повреждения в результате неправильного и/или ненадлежащего использования, попадания влаги, удара молнии;

- повреждения в результате несоответствия стандартам или техническим регламентам питающих кабельных или телекоммуникационных сетей;
- несанкционированного ремонта или вскрытия изделия.

8.4 Гарантийный срок на люминесцентные лампы не распространяется.

9. Ограничение ответственности

9.1 Компания производитель не несёт ответственности:

- за прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий

эксплуатации, установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Ни при каких обстоятельствах ответственность компании не может превысить собственной стоимости изделия. При обнаружении неисправностей в период гарантийных обязательств необходимо обращаться по месту продажи изделия.

10. Гарантийный талон

Светильник ЛПБ 2001 соответствует ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 и признан годным к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

ООО «НЭКМ»
117405, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б»
Телефон: (495) 727-32-14