

Розетки штепсельные + USB порт серии «Таймыр» (арт.: SQ1814-0040, SQ1814-0140)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение

1.1. Изделия предназначены для присоединения к электрической сети переменного тока напряжением до 250 В нормальной частоты 50 Гц электрических установок активной мощностью не более 4000 Вт, а также для зарядки мобиль-

ных устройств через USB-разъем (порт) постоянного тока напряжением 5 В.
1.2. Установка изделий осуществляется внутри помещений, не имеющих специальных требований и ограничений, связанных с безопасностью.

2. Технические характеристики


- Номинальное напряжение: 250 В, 50 Гц.
- Номинальный ток через силовую розетку: 16 А.
- Количество USB-разъемов в блоке: 1.
- Номинальное напряжение USB-разъемов: 5 В
- Диапазон рабочих температур: от 0 до +35 °С.
- Тип монтажной коробки для установки: рекомендуется использовать ко-

- робию TDM ELECTRIC арт. SQ1402-0002 для твердых стен и SQ1403-0001 для стен из гипсокартона.
- Климатическое исполнение: УХЛ4.
- Степень защиты от пыли и влаги: IP20.
- Контактные зажимы: винтового типа для проводов сечением 0,75–4 мм².

3. Указания по монтажу




3.1. Установить монтажную коробку в стену.




L Заземление N

3.2. Закрепить проводники в контактной группе блока согласно схеме.



3.3. Установить блок в суппорт путем защелкивания.



3.4. Установить центральную вставку и закрутить монтажный винт.

4. Правила безопасной эксплуатации

Внимание! Не разбирайте под напряжением. Ограничьте доступ детей к устройству. Не используйте устройство с видимыми повреждениями.

Не превышайте допустимую мощность. Используйте устройство в температурных условиях, заявленных в технических характеристиках.

5. Условия транспортирования и хранения

5.1 Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

5.2 Хранение изделий осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45 до +50 °С.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения. Вы можете обратиться в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т. п.). Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.
6.2. Если в процессе эксплуатации изделия Вы считаете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продававшую Вам изделие.
6.3. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3-х лет со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте.
6.4. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока

службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

6.5. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил безопасной эксплуатации и монтажа изложенных в паспорте;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т. п.).

6.6. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

7. Гарантийный талон

Дата изготовления «___» _____ 20__ г.

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Дата продажи «___» _____ 20__ г.

Подпись продавца _____



Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Покупатель _____

ШТАМП МАГАЗИНА